
## makeblock

MegaP

внутри



«Умный» штатив



## Bluetooth ™

# Ultimate HaGop 10 B 1


2.0

# Инструкция пользователя часть 1



Бесконечные возможности





Совместимость с Arduino и Raspberry P





Моторы с энкодером





Поддержка различных языков программирования

Набор Ultimate Robot Kit V2.0 ( Ultimate V2.0) – это флагманский набор Makeblock, состоящий из различных механических деталей и электронных модулей, которые позволят вам строить сложные модели роботов и развивать свое воображение и навыки. Начните прямо сейчас исследовать этот необъятный мир и постройте своего робота Ultimate V2.0!

Внимание: данное руководство пользователя содержит инструкцию по сборке 3-х основных конфигураций. Инструкции по сборке остальных конфигураций

можно найти на сайте https://support.makeblock.com/hc/en-us/sections/360001778514-Ultimate-2-0



#### Роботизированная рука

Робот состоит из платформы на гусеничном ходу и гибкой роботизированной руки (руки-манипулятора с плоско-параллельной кинематикой). С его помощью выможете захватывать, поднимать и доставлять объекты куда вам захочется.



#### Робот-бармен

Робот состоит из платформы на колесах, установки с изменяемым значением угла и саморегулирующегося держателя. Робот-бармен может самостоятельно наливать напиток в стакан (или совершать похожее действие) и приносить его вам.




#### «Умный» штатив

Штатив состоит из платформы на колесах и базы, которая может поворачиваться на 360 градусов. Установите на него смартфон или фотоаппарат и начните снимать. Вы можете заранее задать путь движения робота, чтобы запечатлеть моменты своей жизни (учтите - шум от движения робота может повлиять на качество записываемого звука).




## Краткое руководство

Ж Для того, чтобы вам было легче ориентироваться, мы создали это краткое руководство.



#### **Ж ВНИМАНИЕ**

- Храните набор вдали от маленьких детей или животных.
- Мелкие детали могут стать причиной удушья или серьезной травмы при заглатывании.



Наливайте напитки, управляя роботом при помощи приложения.


Установите смартфон или цифровой фотоаппарат, чтобы делать кадры с малого угла.

Управляйте роботом со смартфона, планшета или компьютера. Ultimate V2.0 поддерживает графическое программирование, а при подключении Raspberry Pi – программирование на языке Python.

# Список деталей

			_
4× Балка 0824-016	4× Ребро жесткости 1616-08-М4	4× Латунный штифт М4×16	1× Манипулятор
5× Балка 0824-032	1× Поворотная платформа 34х24мм	4× Пластиковое кольцо 4×7×2       ⊚	3× Кабель для 25мм мотора с энкодером
3× Балка 0824-064	1× Пластина для крепления	8× Пластиковое кольцо 4×7×3	1× Плата MegaPi
2× Балка 0824-128	2× Акриловое крепление для мотора 25мм	2× Пластиковое кольцо 4×7×10	4× Драйвер Медарі для мотора
1× Балка 0824-176	2× Акриловое креплениедля контроллера MegaPi	20× Пластиковая заклепка 4060 🖷	1× Плата расширения с портами RJ25
2× Балка 0824-192	4× Резиновая кольцевая опора	20× Пластиковая заклепка 4100 📹	1× Модуль Bluetooth
2× Балка 0808-024	4× Шина 90T B	20× Пластиковая заклепка 4120 <i>←</i> □	1× Ультразвуковой датчик расстояния
2× Пластина 0324-056	6× Пластиковый зубчатый шкив 90Т	12× Винт с потайной	1× Датчик движения по линии
3× Пластина 0324-088	3× Пластиковая шестеренка 8Т ●	8× Винт с потайной головкой М3×8	1× Модуль затвор камеры
4× Балка 0412-076	2× Пластиковая шестеренка 56Т	6× Потайной винт М3×8	1× Трехосевой акселерометр и гироскоп
4× Балка 0412-092	2× Пластиковая шестеренка 72Т	4× Потайной винт М3×10 <b>───</b>	1×Адаптер Ме RJ25
4× Балка 0412-140	1× Крепление для смартфона 360°	50× Винт M4×8	1× USB-кабель 1,3м
6× Балка 0412-188	2× Гусеница 80×139мм	46× Винт М4×14	2× Кабель 6Р6С RJ25 -20см
2× Балка 0412-220	1× Держатель для 6батарей AA	10× Винт М4×16	1× Кабель 6Р6С RJ25 -35см
2× Крепление Р3	12× Медная втулка с фланцем 4×8×4мм	4× Винт M4×22	10× Резинка
3× Крепление для мотора	12× Втулка 4мм	4× Винт М4×30	10× Нейлоновая стяжка 1.9×100
постоянного тока 25мм 4× Крепление 3×3	6× Резьбовой вал 4×39мм	47× Гайка М4	1× Универсальная отвертка
2× Пластина 3×6	2× Вал D4×50мм	10× Нейлоновая контргайка М4 🛚 🛱	1× Торцевой ключ
1× Пластина 7×9-В	2× Вал D4×88мм	1× 25 мм мотор постоянного тока 9В 86 об/мин	1× Гаечный ключ
6× Соединитель вала 4мм	1× Вал D4×160мм	2× 25 мм мотор постоянного тока 9В 185 об/мин	1× Шестигранный ключ

## Основные знания - плата МедаРі



МедаРі — это основная плата управления, разработанная для изобретателей, идеально подходит для использования в образовательных целях. Плата основана на Arduino MEGA 2560, а значит прекрасно поддерживает программирование на Arduino IDE. МедаРі можно разделить на 6 функциональных областей, которые позволяют подключить различные электронные модули, моторы и датчики, а также беспроводные модули. Плата обеспечивает подключение до 10 двигателей постоянного тока или 4 шаговых двигателей или 4 двигателей с энкодером и до 8 сервоприводов. Она прекрасно подойдет для робототехнических проектов различной сложности, будь то мобильный робот, мехатронное устройство или даже 3D-принтер.

#### Технические характеристики:

• Микроконтроллер: ATMEGA2560-16AU

• Входное напряжение: пост ток 6-12В

• Рабочее напряжение: 5В

• Контакты ввода/вывода: 43

•Последовательные порты: 3


• Порт I<sup>2</sup>C: 1

• Интерфейс SPI: 1

• Аналоговые входы: 15

#### Цветовая кодировка контактов MegaPi:

- 1. Красные выходы питания/мотора
- 2. Желтые контакты ввода/вывода
- 3. Синие интерфейс беспроводной связи
- 4. Черный заземление
- 5. Зеленый выходы питания/мотора








Шаговый мотор

## Основные знания - электронные модули

#### Гироскоп

Гироскоп - это модуль обработки движения. Он измеряет угол и скорость движения робота. Благодаря микросхеме MPU-6050 гиродатчик совмещает в себе трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр и цифровой обработчик движения (DMP). Он может обрабатывать сложные девятиосевые алгоритмы движения. При использовании с мотором с энкодером можно построить балансирующую машину.





#### Характеристики:


• Рабочее напряжение: 5В

• Чувствительность: 131 LSB/dps

#### Ультразвуковой датчик расстояния

Ультразвуковой датчик - это электронный модуль для измерения расстояния. Рабочее измеряемое расстояние этого датчика от 3 до 400 см. Он используется при создании мобильного робота, объезжающего препятствия. Датчик устанавливается в порт желтого цвета на плате расширения.





#### Характеристики:

• Рабочее напряжение: 5В


• Расстояние обнаружения: 3-400 см

• Угол обнаружения: желательно 30 градусов

## Основные знания - электронные модули

#### Модуль линейного движения

Модуль линейного движения используется при создании робота, двигающегося по линии. Он состоит из двух датчиков, каждый из которых состоит из двух частей - светодиода, излучающего ИК-сигнал, и фототранзистора, принимающего его. При помощи этого модуля можно запрограммировать робота, чтобы он следовал по черной линии на белой поверхности или наоборот.



#### Затвор

Затвор - это модуль, разработанный для автоматического фотографирования при помощи цифрового фотоаппарата. Вы можете делать моментальные фотографии или можете поэкспериментировать с выдержкой, или попробуйте снять свой первый видеоролик в замедленной съемке. Данный модуль подключается к синему порту на плате. Для подключения фотоаппарата к этому модулю потребуется специальный кабель.





#### Характеристики:

• Рабочее напряжение: 5В




### Основные знания - электронные модули

#### Адаптер RJ25

Адаптер RJ25 превращает стандартный порт RJ25 в 6-штыревой соединитель (VCC, GND, S1, S2, SDA, SCL), который позволяет подключить к Makeblock сторонние электронные модули, такие как датчик температуры или сервомодуль.







#### Возможности:

• Подключение сторонних модулей

### Батарейки

Для Ultimate DIY необходимы 6 батареек AA 1,5B (не входят в комплектацию)

#### **ВНИМАНИЕ**

- Используйте только новые батарейки необходимого размера и типа.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Соблюдайте полярность батареек (+ и -) при установке.
- Не пытайтесь зарядить батарейки, не предназначенные для повторной зарядки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Производите замену батареек одного типа/производителя одновременно.
- Не допускайте замыкания контактов батарейки.
- Замена батареек должна производиться взрослыми.
- Выньте батарейки из робота, если не планируете его использовать долгое время.




#### ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ:

При низком заряде батареи UltimateV2.0 начинает двигаться медленнее, чем обычно. Возможны даже незапланированные пользователем перезагрузки платы. В таких случаях необходимо выключить робота и заменить батарейки.

## Основные знания - подсказки по сборке




Ж Просим вас строго следовать инструкции при сборке Ultimate V2.0, ввиду наличия большого количества деталей. Обращайте внимание на знаки «О» и «Х». Убедитесь, что вы делаете все в соответствии со схемой, помеченной знаком «О». В противном случае можно сломать детали или робот не будет функционировать правильно.




## Основные знания - сборка


Во время сборки соблюдайте три правила, изложенных ниже. В противном случае сборка получется некачественной и неаккуратной.

### 1. Инструменты






## 2. Затяните винт и гайку












#### 3. Советы


① Разбор шестеренки 8Т








3 Винт с потайной головкой должен быть выровнен относительно вала






## Справочник по деталям (масштаб 1:1)







# Справочник по деталям (масштаб 1:1)




# Роботизированная рука































































































































































# Робот-бармен




























































0




Χ





















































Акриловое крепление для MegaPi

Пластиковая


заклепка 4100

(3)











Мотор C (86RPM)





# «Умный» штатив



























































































## Установка смартфона



Поздравляем! Сборка окончена!







## Установка фотоаппарата



## Собранная модель









По завершении сборки откройте страницу 54 для ознакомления с программным обеспечением.



## Другие конфигурации





Подробные инструкции по сборке других конфигураций можно найти на сайте

https://support.makeblock.com/hc/en-us/sections/36 0001778514-Ultimate-2-0



# Приложение Makeblock App

1. Скачивание приложения. На данный момент поддерживаются не все виды мобильных устройств. Откройте в браузере своего мобильного устройства ссылку https://www.makeblock.com.cn/en/software/makeblock-app , чтобы проверить совместимость устройства и приложения. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google play.











iOS

2. Подключение по Bluetooth. Включите робота и откройте настройки Bluetooth на вашем мобильном устройстве. Найдите идентификационный номер робота в списке подключений Bluetooth и выберите его. Светодиодный индикатор подключения будет непрерывно светиться при удачном подключении робота и мобильного устройства.







3. Узнайте как использовать приложение Makeblock и Ultimate DIY, перейдя по QR коду








## Программирование

## Графическое программирование



#### Знакомство с mBlock

mBlock 5 - это простая в освоении бесплатная графическая программная среда, основанная на Scratch 3.0. Она позволяет быстро научиться программировать и создавать интересные проекты на множестве контроллеров. mBlock идеально подходит для осуществления первых шагов в программировании и управлении роботом.

Набор Ultimate V2.0 поддерживает работу с mBlock 5 и с предыдущей версией mBlock3.

Для работы в Linux рекомендуется mBlock web version https://ide.makeblock.com/

Скачать ПО mBlock https://mblock.makeblock.com/en/download/



## **Arduino программирование - продвинутый этап (язык С)**



#### Введение в Arduino.

Arduino - это открытая платформа для создания прототипов, основанная на использовании доступного и несложного программного и аппаратного обеспечения. Arduino состоит из среды разработки (IDE) и корневых библиотек. IDE написана на языке Java и основана на среде разработки языка.

Подробная информация: <u>www.arduino.cc</u> Рекомендуемая ОС: Windows/Mac/Linux

### Онлайн уроки

Данный онлайн курс идеально подходит для тех, кто хочет научиться программировать, одновременно играя со своим Ultimate V2.0.



## Вопросы

В1: Почему робот не работает после включения? Плата самопроизвольно перезагружается при попытке включения моторов.

O.

- 1. Возможно батарейки разрядились. Зарядите или замените батарейки. Используйте батарейки с низким внутренним сопротивлением.
- 2. Убедитесь, что вы скачали все необходимые и (или) подходящие для данной модели программы и прошивки. В противном случае робот не будет работать.
- 3. Проверьте правильно ли подключены моторы.


#### В2: Робот поворачивает влево, а не вправо. Почему?

О: Попробуйте поменять местами провода, идущие к моторам (Порт 1, Порт 2).

#### В3. После начала движения робота слышен шум.

O:

- 1. Проверьте правильно ли установлены ведущие колеса.
- 2. Проверьте подшипники ведущих колес (они могут быть затянуты слишком сильно или слабо).
- 3. Убедитесь, что диск энкодера и фотореле находятся на расстоянии друг от друга.



### В4: Не могу подключить робота по Bluetooth к приложению.

O:

- 1. Зайдите на сайт https://support.makeblock.com/hc/en-us из браузера своего мобильного устройства, чтобы проверить совместимость устройства и приложения.
- 2. Попробуйте перезапустить приложение или сбросить основную плату управления.

## В5: Как обновить прошивку МедаРі?

O: Зайдите на сайт https://support.makeblock.com/hc/en-us , чтобы скачать новейшую версию прошивки для MegaPi. Обновление платы происходит поMicro USB.

## В6: Где взять инструкции по сборке других конфигураций?


О: Инструкции по сборке находятся по ссылке https://support.makeblock.com/hc/en-us



Еще больше ответов на сайте https://support.makeblock.com/hc/en-us



## Дополнительная информация - электронные модули





Джойстик
Используется для
управления движением
робота.





Более подробная информация на сайте https://support.makeblock.com/



## Дополнительная информация - другие наборы



Обучающий набор mBot



Набор mBot Ranger



Обучающий набор mBot2



MakeX Explorer



Codey Rocky



MakeX Challenge



## **Ultimate V2.0**

Данное устройство отвечает двум следующим условиям:

- (1) Это устройство не может производить вредные помехи, и
- (2) данное устройство должно выдерживать любые возникающие помехи, включая помехи, которые могут привести к сбоям в работе. Любые изменения или модификация, не одобренные производителем, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Данное оборудование обеспечивает разумную степень защиты от помех в бытовых условиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи длясредств радиосвязи. Однако нет гарантии, что оно не станет источником помех, даже если будет установлено правильно. Если данное оборудование вызывает вредные помехи, ухудшающие прием радио- или ТВ-сигналов (это можно определить путем выключения и повторного включения оборудования), пользователь может попробовать избавиться от помех однимиз приведенных ниже способов:
- измените положение или ориентацию приемной антенны;
- увеличьте расстояние между устройством и приемником;
- подключите устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания;
- обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному радио-/ТВ-специалисту.

Запрещается устанавливать ииспользовать данный передатчик рядом с любой другой антенной или передатчиком.

Продукция	Ultimate Robot kit V2.0	
Модель	90040	







### Ограниченная гарантия

Данный продукт имеет гарантию от дефектов материалов и качества изготовления при правильном использовании в течение 12 месяцев после даты совершения покупки у авторизованного продавца. Не существует никаких других прямых гарантий производителя.

Данная гарантия не распространяется на:

- (а) повреждение или поломку, вызванные в результате неправильного пользования, несоблюдения инструкций, неправильной установки или неправильного ухода; подделку, несчастные случаи или стихийные бедствия (наводнение, молния), избыточный ток или избыточное напряжение;
- (b) неправильное выполнение ремонтных работ в неавторизованных центрах обслуживания;
- (с) расходные материалы, такие как: предохранители или батарейки;
- (d) своевременный износ и косметические повреждения;
- (е) перевозку, доставку и расходы на страхование;
- (f) расходы, связанные с удалением продукта, системой, установкой или переустановкой;
- (g) использование продукта другим лицом, помимо его покупателя.

В случае возникновения проблем, покрывающихся действующей гарантией, возьмите продукт и чек в качестве подтверждения даты и места покупки.

- В гарантию входит:
- (а) бесплатный ремонт продукта;
- (b) замена продукта или соответствующих деталей;
- (с) возмещение стоимости покупки.

Все замененные детали или продукты, а также товар, на который производился возврат, переходят в собственность гаранта. Новые или восстановленные детали и изделия могут бытьиспользованы при выполнении гарантийного обслуживания. Отремонтированные или замененные части и изделия имеют гарантию на оставшийся срок первоначального гарантийного срока. По истечении гарантии Вам придется платить за ремонт изделия или замену деталей.

ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ИСТЕКАЮТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАЯВЛЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

ПОМИМО ВЫШЕСКАЗАННОГО, ГАРАНТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ КАСАТЕЛЬНО УЩЕРБА, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО НАНЕСЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЛЮБОЙ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, УБЫТКИ ОТ НЕУДОБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ, СВЕДЕНИЙ, ИМУЩЕСТВА, ПРИБЫЛИ И ДРУГИЕ СЛУЧАИ ПОТЕРИ ДОХОДА ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГАРАНТ БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

#### Предупреждения:

- Необходимы помощь и присутствие взрослых.
- РИСК УДУШЬЯ данное изделие содержит мелкие детали и острые углы. Беречь от детей младше 3-х лет.
- Перед использованием прочтите инструкции и следуйте указаниям в "Руководстве пользователя".
- Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего обращения.

#### Примечания по элементам питания:

- Используйте только свежие батарейки необходимого размера и типа. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов (стандартные, щелочные, аккумуляторные) и аккумуляторные батареи разных мощностей.
- Утилизируйте элементы питания своевременно и надлежащим образом. Не закапывайте и не сжигайте их.
- Извлеките батарейки, если робот не будет использоваться некоторое время.

#### Внимание:

- Не вставляйте провода в телекоммуникационные или сетевые розетки.
- В качестве мер предосторожности регулярно проверяйте продукт на повреждения и наличие признаков износа.
- Перед установкой батареек и включением робота убедитесь, что все проводные соединения установлены правильно. Несоблюдение данного пункта может привести к повреждению продукта или его частей.
- Убедитесь, что все провода правильно подключены к клеммам аккумулятора и других разъемов. Если цепь не работает, убедитесь, что пластиковая изоляция провода не затрудняет подключение к разъему.
- После того, как вы закончите играть, выньте батарейки и выключите робота до того, как отсоедините все провода. Не используйтеинородные части и компоненты к данному устройству, кроме тех, что предложены в наборе.
- Короткое замыкание клемм может привести к повреждению батареи или предмета, вызвавшего короткое замыкание.



# makeblock

Официальный поставщик в России ГК DIGIS, ООО «ЦС Импэкс» Тел.: (495) 787-87-37 www.digis.ru





: @Makeblock

